Компоненты распределительной системы

Линейный усилитель SA001

- для компенсации потерь сигнала в распределительной сети
- сквозной проход питающего напряжения и тона

Диплексер DC009

- для разделения или объединения в общий тракт сигналов наземного и спутникового ТВ
- сквозной проход питающего напряжения и тоновых управляющих сигналов через канал спутникового ТВ

Переключатель поляризации/диапазона PI010

- для введения управляющего сигнала 14/18 V / 0/22 kHz
- питание от магистрали или от внешнего источника питания 18 V







Технические характеристики

Т И П	SA001	DC009	PI010
Номер заказа	00701	01543	01789
Частотный диапазон	950–2400 MHz	47–862 MHz/950–2400 MHz	950–2400 MHz
Ослабление в полосе запирания	–	20 dB	–
Коэффициент усиления	17–22 dB	– 1.5 dB	– 1 dB
Коэффициент шума, типовой	≤ 9 dB	–	–
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	104 dBµV	–	–
Проходной ток	–	–	0.3 A макс.
Потребление тока	+12 ÷ +18 V 60 mA	–	14 V/18 V 30 mA
Габариты/Вес (в упаковке)	79x40x24 mm/0.06 kg	53x64x24 mm/0.07 kg	53x64x24 mm/0.08 kg

Активные делители сигнала

- сквозной проход питающего напряжения и тона
- большая развязка выходов

SS001
2–ух канальный активный делитель сигнала
SS002
4–ех канальный активный делитель сигнала
SS003
6–и канальный активный делитель сигнала







Технические характеристики

Т И П	SS001	SS002	SS003
Номер заказа	00704	00702	00703
Частотный диапазон	950–2400 MHz		
Коэффициент усиления	–1 ÷ 3 dB		
Коэффициент шума, типовой	≤ 10 dB		
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	94 dBµV		
Потребление тока	+12 ÷ +18 V 20 mA		
Габариты/Вес (в упаковке)	79x40x24mm/0.07 kg	79x64x24mm/0.07 kg	79x64x24mm/0.08 kg

Источник питания

- высокоэффективный 18 V & 2 A импульсный источник питания



Технические характеристики

Т И П	PS182F
Номер заказа	00626
Выходное напряжение	+18 V 2 A
Выходной разъем	F штырь
Напряжение питания	180 V ÷ 240 V~ 50 Hz
Габариты	78x130x33 mm



Втулка питания

- F гнездо, 5–2400 MHz
- I макс. 1 A

Номер заказа 00797



Переход

- “quick”, F штырь – F штырь для взаимного соединения оборудования

Номер заказа 00933